



**8461M**

## KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP



Kit video-intercomunicador de 2 fios SimpleBus composto por: 1 posto externo de parede série Quadra, art. 4893, 1 alimentador art. 1209, 1 monitor a cores com auscultador série Mini, art. 6701W, 1 borne de derivação art. 1214/2C e 1 borne de terminação art. 1216.

## AWARDS

DESIGN  
MILANO



DESIGN PLUS  
powered by building



**8461M**

## KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

KIT PRODUCT



**6701W**

**MONITOR MINI, SBTOP**

Monitor a cores de parede com ecrã de 4,3" 16/9 e auscultador. Permite regular a luminosidade, o contraste e o volume da campainha que pode ser personalizada escolhendo entre várias melodias. Equipado com 4 botões soft touch de série, para gerir a abertura da porta, acendimento automático, chamada à central, função privacidade, e ainda luz indicadora do estado da porta. Gere, de série, chamadas da campainha externa. Permite acrescentar 4 botões adicionais com o acessório art. 6733W. Possui um 2 DIP-SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Com suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil e borne de derivação de coluna art.1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios SimplebusTop Color. Dimensões 175x160x22 mm.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - 6701W

Montagem na parede:	Sim
Montagem numa base de mesa:	Sim
Tipo de visor:	LCD
Dimensões do visor (polegadas):	4,3" 16:9
Display resolution HxV (mm):	480x272
Visor P/B ou cores:	Color
Cor do producto:	Branco
Tecnologia Sensitive Touch:	Sim
Botões totais:	4
Botões adicionais:	4
LED signaling (n°):	2



**4893M**

**POSTO EXTERNO QUADRA DE BOTÕES. 2 FIOS**

Posto externo vídeo-intercomunicador de parede, série Quadra. Painel frontal em alumínio moldado, câmara de grande ângulo a cores e LED único para iluminação nocturna. Teclas mecânicas que permitem programar 1 a 4 teclas de chamada através de DIP-SWITCH. LED de sinalização de chamada realizada, abertura da porta activada, som activado e equipamento ocupado. Regulação do volume do altifalante e equilíbrio do som. Alimentação da linha BUS. Dimensões: 95x195x28 mm.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - 4893M

Tipo:	Botoneira monobloco
Material:	Alumínio fundido
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Montagem na parede:	Sim
Câmara:	Cores
Tipo de sensor:	1/4" CMOS
Dimensões da objectiva (mm):	2,1
Ângulo de visão diagonal (°):	100
Minimum colour illumination (lux):	1

The technical specifications are subject to variations without warning.



## 8461M

# KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - 4893M

Alimentacion:	Bus
Consumo máximo de corrente (mA):	250
Braçadeiras:	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Chamada por botões:	Sim
Botões totais:	4
Controle de volume do microfone:	Sim
Controle de volume de alto-falante:	Sim
Temperatura de funcionamento (°C):	-25 ÷ 55
Grau de protecção IP:	IP54
Avaliação de Vandal Resistant (código IK):	IK08
Cor retroiluminação:	Branco

## 1216



### TERMINAL PARA SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

Fornecido equipado com o misturador art.4896. Para montar no final da coluna, segundo as indicações da documentação técnica, para otimizar a distribuição dos sinais.

## 1209



### ALIMENTADOR KIT VÍDEO 2 FIOS

Alimentador 33 VDC com protecção contra sobrecargas e curto-circuitos. Possui 2 saídas contínuas: uma para alimentar o posto externo e a fechadura eléctrica e outra para alimentar o monitor. Voltagem de entrada 110-240 VAC. Dimensões: 106x62x89mm (6 módulos DIN).

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - 1209


Voltagem de entrada (VAC):	110÷240
Voltagem de saída (VDC):	33
Conector de entrada:	Terminal block
Aplicável em guia DIN:	Sim
Número de módulos DIN:	6
Corrente máx. fornecida (A):	1,20



**8461M**

## KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

### ACCESSORIES



**4791**

Placa de adaptação para Quadra

Placa que permite instalar o posto externo Quadra em caixas de embutir de 1 e 2 módulos de Comelit, Bticino e Urmet. Dimensões: 137x236 mm.



**4792**

WISEIRA PÁRA-CHUVA PARA BOTONEIRA QUADRA

Viseira pára-chuva de alumínio pintado para botoneira Quadra, cor cinza. Dimensões (L x A x P): 99 x 210 x 41 mm.



**4793MB**

MÁSCARA PRETA PARA QUADRA DE BOTÕES

Máscara a cores preta para botoneira Quadra de botões mecânicos



**4793MC**

MÁSCARA CORTEN PARA QUADRA DE BOTÕES

Máscara cor corten para botoneira Quadra de botões mecânicos



**4793MA**

MÁSCARA ALUMÍNIO PARA QUADRA DE BOTÕES

Máscara a cores alumínio para botoneira Quadra de botões mecânicos



**1217**

FOLHAS ETIQUETAS PARA BOTONEIRA QUADRA

O kit contém 10 folhas de etiquetas para cartões porta-nomes.



**8461M**

## KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

### ACCESSORIES



**1235A**

#### SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PORTA-NOMES

Software dedicado para realizar e imprimir os cartões porta-nomes e informações das botoneiras das séries Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. Requer a utilização de etiquetas art. 1217, 1218, 1219 ou art. 1220. O software pode ser transferido gratuitamente do site Comelit.



**6710**

#### SUPORTE E BORNE DE DERIVAÇÃO PARA MONITOR MINI

Com suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil para monitor MINI versões /BM com auscultador com indução magnética para portadores de próteses acústicas. Inclui ainda borne de derivação de coluna art. 1214/2C. Dimensões 145x100x4 mm.



**6711W**

#### PLACA ADAPT. MONITOR MINI COM AUSCULTADOR. WHITE.


Acessório para conferir um acabamento especial ao monitor Mini em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores Magis ou Genius. Com suporte art. 6710 e borne de derivação art. 1214/2C. Cor branca. Dimensões: 300x260x4 mm.



**6711WS**

#### PLACA ADAPTAÇÃO REDUZIDA MINI AUSCULTADOR

Acessório para conferir um acabamento especial ao monitor Mini em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores Magis ou Genius. Cor branca. Dimensões: 230x220x4 mm



**6733W**

#### KIT BOTÕES ADICIONAIS PARA MONITOR MINI COR BRANCO

Acessório para transformar os monitores MINI art. 6700W-/BM e 6701W-/BM em versões com 8 botões. Inclui máscara com 8 botões e módulo electrónico para activar os botões. É instalado de forma rápida sem ter de abrir o monitor.



**6719W**

#### ACES. CABOS EXTERNOS MINI VÍDEO ALTA-VOZ SBT

Suporte de parede para monitor Mini auscultador que permite a passagem de cabos externos. Dimensões: 164x149,60x19 mm.



**8461M**

## KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

### ACCESSORIES



**6712**

#### BASE DE MESA PARA MONITOR MINI

Base de mesa que permite transformar o monitor MINI em monitor de mesa. Fornecida com 1 cabo de 2 m com ligação RJ45 para ligar os bornes do monitor aos casquilhos ou a um caixilho de aplicação civil. Dimensões: 145x190x120 mm.



**1209**

#### ALIMENTADOR KIT VÍDEO 2 FIOS

Alimentador 33 VDC com protecção contra sobrecargas e curto-circuitos. Possui 2 saídas contínuas: uma para alimentar o posto externo e a fechadura eléctrica e outra para alimentar o monitor. Voltagem de entrada 110-240 VAC. Dimensões: 106x62x89mm (6 módulos DIN).



**1229A**

#### ACESSÓRIO CAMPAINHA ADICIONAL. S2

Acessório de parede para campainha adicional a ligar directamente à linha bus 2 fios. Permite seleccionar a campainha e regular o volume da mesma, possui função privacidade, DIP-SWITCH para programar o código do utilizador, bornes para a entrada de chamadas da campainha externa e repetição de chamada. Equipado com borne de derivação 1214/2C. Dimensões: 125x95x24 mm.



**1256**

#### ACESSÓRIO - RELÉ DO ACTUADOR DO SISTEMA DIGITAL SIMPLEBUS

Simplebus Dispositivo inteligente para o comando de um relé, a bordo, de 10 A (contacto relé 12-24 V). É utilizável em instalações Simplebus 1 e Simplebus 2. O dispositivo fornece, conforme a posição do jumper, seis funções diferentes: repetição de chamada, activação do botão chamada central, abertura da porta do fundo das escadas, (sem posto externo), activação no botão atuador, activação no botão atuador com código. Para o seu uso e programação da função desejada seguir as indicações da documentação técnica. Se utilizado nas instalações mistas audio/video, o relé atuador necessita do borne art. 1214/2 a comprar separadamente. Alimentação: 12 V AC ou 20 V DC Dimensões 66x85x35 (4 módulos DIN).



**1404**

#### COMUTADOR DIGITAL. SISTEMA 2 FIOS

Módulo comutador áudio/vídeo para instalações digitais SimpleBus Top de 2 fios. Para utilizar em instalações com várias entradas. Alimentação da linha BUS. Dimensões: 60x85x35 mm (4 módulos DIN).



**8461M**

## KIT MONOFAMILIAR COM QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

### ACCESSORIES



**1405**

**COMUTADOR DIGITAL 2 ENTRADAS QUADRA. SBTOP**

Módulo comutador áudio/vídeo para sistema de kit de áudio / vídeo. Para utilizar em instalações com 2 entradas no máximo e posto externo da série Quadra. Alimentação da linha BUS. Dimensões: 35x90x58 mm (2 módulos DIN).



**1409**

**ACESSÓRIO PARA CÂMARAS SEPARADAS A CORES, SISTEMA 2 FIOS**

Módulo câmaras separadas para instalações digitais SimpleBus Top de 2 fios. Permite gerir os vídeo-intercomunicadores através de uma tecla dedicada e até 3 câmaras a cores em sequência cíclica. Alimentação: 12 V AC ou 20 V DC. Dimensões: 60x85x35 mm (4 módulos DIN).